

Ionix Static Eliminator



Ionix är konstruerad för att eliminera arkmatningsproblem orsakade av statisk elektricitet i papperet i arkmatningsmekanismen. Om problemet med statisk elektricitet INTE är ett problem med mataren ska ni STOPPA och ringa er leverantör eller Ionix för anvisningar!

Installation av modellerna 100/200/300 på grafisk utrustning

Lämpliga för arkmatande pressar, falsar, plockmaskiner och häftare.

1. Ta bort den röda transportetiketten i båda ändarna på Ionix eliminator av statisk elektricitet och blås igenom enheten för att få bort eventuellt skräp som lossnat vid transporten. Enheten tar INTE skada av att transporteras.
2. Leta reda på HUVUDFLÄKTSLANGEN som leder från pumpen till mataren. Leta reda på den sektion som befinner sig LÄNGST BORT från pumpen men INNAN någon luftledning förgrenas till huvudslangen. Enheter som befinner sig för nära fläktpumpen kan skadas av den kraftiga hetta som pumpen avger. Det är viktigt att ALL luft som går till mataren behandlas. Kapa luftslangen och skjut slangändan över de koniska hullingarna. Installera INTE på luftledningar som överstiger 50 psi/3,5 bar!
3. Använd inte slangklämmor för att säkra slangen till Ionix-kopplingarna. Om slangklämmor behövs för att säkra Ionix är Ionix-storleken FEL och SKADOR KOMMER ATT UPPSTÅ OM IONIX INSTALLERAS. Om Ionix-storleken är den rätta räcker det med att skjuta på slangarna för att de ska hållas kvar på Ionix vid korrekt tryck på utrustningen. Om slangarna inte sitter fast ordentligt på Ionix ska ni ringa leverantören eller Ionix för utbytesenhet.
4. Slå på pumpen efter att Ionix installerats och kontrollera att luft kommer ut ur utrustningen. INSTALLATION FÖR FALSUTRUSTNING: Se till att ALLA luftledningar som går till mataren också går genom Ionix eliminator av statisk elektricitet. Enheten kommer INTE att fungera korrekt om detta inte tillses! Sido- och bottenluftledningar kan kräva extra enheter.
5. Kapaciteten hos Ionix baseras på förväntad statisk elektricitet, luftvolym och materialegenskaper. Installera inte Ionix på annan utrustning utan att först konsultera Ionix. Enheten fungerar inte tillsammans med utrustning som inte specificerats vid ordertillfället.

Användning av Ionix eliminator av statisk elektricitet

1. Ionix eliminator av statisk elektricitet fungerar automatiskt. Eftersom enheten fungerar automatiskt märker man inte att den är i funktion såvida inte kraftigt statiskt material påträffas.
2. Spola ALDRIG vätska genom luftledningarna med Ionix eliminator av statisk elektricitet installerad. Om detta görs förstörs Ionix eliminator av statisk elektricitet! Ta bort Ionix om systemet måste spolas igenom.
3. Filterlivslängden beror på luftfuktighet, omgivningstemperatur, antal timmar med kontinuerlig drift mm. Ionix skabytas ska bytas ut 1 år efter installation. När Ionix eliminator av statisk elektricitet förbrukats kan den kastas i en vanlig avfallsbehållare. Den innehåller INGA farliga material.
4. KOM IHÅG att syftet är att få Ionix-behandlad luft MELLAN arken vid arkmatning. Allt som bidrar till detta ökar enhetens effektivitet. ALL LUFT SOM BLÅSES MELLAN ARKEN MÅSTE GÅ IGENOM IONIX FÖR ATT IONIX SKA VARA EFFEKTIV!
5. Statisk laddning och omgivningsfaktorer som påverkar statisk elektricitet kraftigt varierar beroende på förhållanden som Ionix inte kan förutse eller kontrollera. Våra storleksrekommendationer är därför endast rekommendationer, baserade på tusentals installationer. Om problem med statisk elektricitet kvarstår efter att Ionix installerats ska ni ringa er leverantör eller Ionix för tekniskt stöd.

Garanti

Om Ionix eliminator för statisk elektricitet skulle visa sig vara defekt med avseende på utförande eller material inom 6 månader från installationstillfället kommer den att bytas ut eller köpeskillingen återbetalas av Ionix. Sådant utbyte eller återbetalning är köparens enda gottgörelse. Ionix ska inte hållas ansvarig för förlust eller skador, vare sig dessa gäller skadestånd avseende bikostnader, direkta skador eller följskador, som härrör sig från användning av eller oförmåga att använda produkten. Denna garanti täcker inte skador eller defekter som beror på olycka, felaktig användning, missbruk eller underlåtenhet. Denna garanti upphör att gälla om vätska spolas igenom Ionix eliminator av statisk elektricitet. Denna garanti upphör att gälla om Ionix eliminator av statisk elektricitet installeras på annan utrustning än sådan den är utförd för. Vissa delstater och territorier medger inte undantag eller begränsning av skadestånd avseende bikostnader eller följskador, varför ovanstående begränsning eller undantag eventuellt inte gäller i ert fall. Denna garanti ger er särskilda legala rättigheter. Ni kan också ha andra rättigheter som varierar från delstat till delstat i USA.

Ionix Technologies Inc.

PO Box 3487, Boca Raton, FL, USA 33427-3487. 1140 Holland Dr #2, Boca Raton, FL 33487

Tel: 561-241-1147 Fax: 561-241-3116

<http://www.ionixtechnologies.com>.

Ionix är ett registrerat varumärke.

Ionix eliminator av statisk elektricitet är skyddad av amerikanskt patent 5,402,304.

Ionix Technologies Inc. Tel. 031-840030, Fax 031-843004